


ELPWP-serien

Trådløse presentasjonssystemer



Epsons nye trådløse presentasjonssystemer gjør det enkelt for deg å dele skjermen og være mer produktiv.



1 Koble
til en bærbar PC



2 Klikk
på knappen



3 Samarbeid
på storskjermen

Oppnå et ledningsfritt møterom




EPSON
EXCEED YOUR VISION

1 Koble til en bærbar PC

Bare koble senderen til den bærbare PC-en

Koble senderen til en USB-port for å koble til. Du trenger ikke å bekymre deg for trådløse innstillinger eller kabler. Ingen spesialprogramvare å installere. Ingen tidligere forberedelser. Så enkelt er det.



Automatisk opstart

Epsons projektorløsninger slås automatisk på når senderen kobles til en bærbar PC.




Mottagerfunksjonalitet

Mottagerfunksjonaliteten er integrert med Epsons presentasjonsløsninger*, noe som reduserer kostnadene for å komme i gang (kun ELPWP10).

2 Klikk på knappen

Klikk og del, det er så enkelt

Ett klikk på knappen i appen, og du viser på en storskjerm.



Intuitiv design

Det er Deter så enkelt at alle kan bruke det uten spesiell opplæring. Skjermvisning på to skjermer og skjermvisning er like enkelt.

3 Samarbeid på storskjermen

Del opptil fire skjermer på én storskjerm

Forbedre produktiviteten ved å sammenligne flere dokumenter på den store, enkle skjermen.



Bytt enkelt mellom skjermer

Det er enkelt å bytte til neste presentasjonsskjerm. Du trenger ikke avbryte møter for å fikle med kabler eller flytte til et sted der kablet når.

ELPWP10

For Epsons projektorløsninger*



Sender x2



Trådløs LAN-adap-ter



Brett til sender

ELPWP20

For alle visningsprodukter



Sender x2



Mottager (sokkelenhet)



Brett til sender

ELPWT01

Ekstra sender



Sender

*Kun utvalgte Epson-laserprodukter, bruk alternativt ELPWP20 for alle andre skjermer.

ELPWP-serien

Modell	ELPWP10	ELPWP20
Kompatible skjermer	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U og EB-L735U	Alle HDMI-skjermer
Mottager		
Inngang	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (avhengig av skjerm), USB-A, Mini-USB-B (for bruk i tjeneste), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (for bruk i tjeneste), iProjection
Kompatibel med Epson-dokumentkameraer	Ja	Ja
Koble til via nettverksinfrastruktur	Avhengig av skjerm	Ja (RJ45)
Bildefrekvens (maks)	18 bps	18 bps
Antall kilder som vises samtidig	1 til 4	1 til 4
Maks. antall kilder som er tilkoblet samtidig (inkludert sendere)	6	6
Antall sendere som er inkludert	2	2
Skjermdeling (Miracast R2)	Ja – Avhengig av skjerm	Ja
Skjerm for automatisk påslåing	Ja (CEC)	Ja (CEC)
Videoutgang	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Lydutgang	Stereo mini	Stereo mini
Støynivå	Vifteløs	Vifteløs
Dokkestasjon for sender inkludert	Ja (kapasitet: 6)	Ja (kapasitet: 6)
Garanti	3 år	3 år
Sendere		
Maks. støttet oppløsning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Kompatible operativsystemer	Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0
Porter for kildeenhet	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson-trådløs presentasjonsapp (Windows og Mac)	Innebygd i sendere	Innebygd i sendere
Tilkoblingstype – sender	Ende til ende-wifi	Ende til ende-wifi
Maksimal rekevidde	10m	10m
Trådløs overføringsprotokoller	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
WiFi-kanal som kan velges av brukeren	Ja	Ja
Båndbreddealternativer for sender som kan velges av brukeren	Høy kvalitet (25 Mbps), standard kvalitet (15 Mbps), lav kvalitet (7 Mbps)	Høy kvalitet (25 Mbps), standard kvalitet (15 Mbps), lav kvalitet (7 Mbps)
Paringsmetoder	Bruk konfigurasjonsverktøyet eller koble senderen til mottageren via PC-en i ca. 3 sekunder	Bruk konfigurasjonsverktøyet eller koble senderen til mottageren via PC-en i ca. 3 sekunder
Lett å desinifisere senderene	Ja	Ja
Garanti	3 år	3 år
Sikkerhet		
Autentisering	Enkel AP: WPA2 – Personal infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Enkel AP: WPA2 – Personal infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Kryptering av overføring	RSA AES-128-bits med ny offentlig nøkkel hver økt	RSA AES-128-bits med ny offentlig nøkkel hver økt
Krav til overføringsapplikasjon – montering	Ingen (app kjører direkte fra senderen)	Ingen (app kjører direkte fra senderen)
Krav til overføringsapplikasjon – administratorrettigheter	Nei	Nei
Sender-sikkerhet	Oppbevaringen for sender er skrivebeskyttet	Oppbevaringen for sender er skrivebeskyttet

ELPWP-serien

Modell	ELPWP10	ELPWP20
iProjection		
Tilkoblingstype	Enten via nettverkinfrastruktur eller enkel tilkobling (direkte WiFi)	Enten via nettverkinfrastruktur eller enkel tilkobling (direkte WiFi)
Operativsystemer for kildeenhet (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Kompatibel med moderatorfunksjon	Ja	Ja
Programvare		
iProjection	Last ned fra Epsons nettsted (Windows/Mac) eller den relevante appbutikken (iOS, Android og Chromebook)	Last ned fra Epsons nettsted (Windows/Mac) eller den relevante appbutikken (iOS, Android og Chromebook)
Epson trådløs presentasjonsapp (Windows og Mac)	Innebygd i sendere	Innebygd i sendere
Alternativer		
Ekstra sendere	ELPWT01 – trådløs sender	ELPWT01 – trådløs sender
Hva er i esken		
	Trådløs sender (ELPWT01) x2, trådløs brett til sender, trådløs LAN-enhet (ELPAP11), brukerveiledning, sikkerhets- og støtteveiledning, hurtigstartveiledning, samsvarsinformasjon for regeloverholdelse	Trådløs sender (ELPWT01) x2, trådløs brett til sender, HDMI-kabel (1,8 m), brukerveiledning, sikkerhets- og støtteveiledning, hurtigstartveiledning, samsvarsinformasjon for regeloverholdelse, trådløs mottager (ELPBU01), AC-strømadapter for trådløs mottager, strømkabel for trådløs mottager, fjernkontroll for trådløs mottager, batterier for fjernkontroll, AC-strømadapterholder, veggmonteringsenhet for trådløs mottager

Se www.epson.no for mer informasjon

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Hovik



Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®